

Wi-Fi 接続について (iOS をお使いの方)

Wi-Fi 接続を促すダイアログが表示される場合

SnapBridge 360/170 をお使いのときに Wi-Fi 接続が必要になると、Wi-Fi 接続を促すダイアログが表示されます。その場合は、次の手順で設定を行ってください。

1 ダイアログの [移動] をタップする



2 [設定] をタップし、[設定] 画面へ移動する



3 [設定] 画面上部の [Wi-Fi] をタップする



4 "KM170_XXXXXXX" をタップする



5 パスワードを要求されたら、カメラに登録しているパスワードを入力する (初期値は "NikonKeyMission")



※ N、K、M は大文字です。



- Wi-Fi 接続すると、SnapBridge 360/170 の [ペアリングしているカメラ] に Wi-Fi マークが表示されます。



☑ パスワードについて

プライバシー保護のため、パスワードは変更することをおすすめします。パスワードは、カメラの  ボタンを押してメニューのホーム画面を表示し、 セットアップメニュー > [本体設定] > [通信メニュー] > [Wi-Fi] > [接続設定] > [パスワード] で変更できます。

Wi-Fi 接続を促すダイアログが表示される理由

- SnapBridge 360/170 は電力の消費を抑えるため、自動的に Bluetooth 接続と Wi-Fi 接続を切り換えています。Bluetooth 接続から Wi-Fi 接続に切り替わる時にダイアログが表示されます*。

※ [カメラ] タブでリモート撮影などを行う場合、Bluetooth 接続から Wi-Fi 接続に切り替わるまでに少し時間がかかることがあります。

- 次のような場合、Wi-Fi 接続が切断されます。一度 Wi-Fi 接続が切断されると、スマートフォンが他の Wi-Fi アクセスポイントに自動接続されている可能性があります。このため、必要に応じて再度 Wi-Fi 接続を促すダイアログが表示されます。

- スマートフォンが自動ロックされたとき
- カメラがスリープ状態になったとき

また、強い電波を発する機器が周囲にある場合や、[カメラ] タブ以外のタブに切り換えた場合などに、Wi-Fi 接続が切断される場合があります。

商標説明

- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- iOS の商標は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. のライセンスに基づき使用しています。
- Wi-Fi および Wi-Fi ロゴは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。

リモート撮影やお好み画像転送ができない場合

ペアリングが完了し、Wi-Fi 接続されているにもかかわらず、リモート撮影やお好み画像転送ができない場合は、次の操作を行うことで、問題が解決する場合があります。

- SnapBridge 360/170 のタブを切り換える
- SnapBridge 360/170 を終了し、再度起動する
- ペアリングを切り、デバイス登録を解除してから再度ペアリングを行う

再ペアリングの方法

再ペアリングを行うには、次の手順で行ってください。

1 [つながる] タブの [接続設定] をタップする

- ペアリングを切ったら、SnapBridge 360/170 を完全に閉じてください。



2 iOS の設定アプリで [Bluetooth] をタップする



3 カメラ名の右側に表示されている ⓘ アイコンをタップする



4 デバイスの登録を解除する



5 カメラをペアリング待機状態にする

- カメラの ⓧ ボタンを押してメニューのホーム画面を表示し、⏏ セットアップメニュー->[本体設定]>[通信メニュー]>[スマートフォンと接続] を選びます。以降は画面の指示に従って、ペアリング開始画面を表示してください。

6 SnapBridge 360/170 を起動して [つながる] タブの [接続設定] をタップする



7 カメラ名をタップする



8 ダイアログに表示されたカメラ名をタップする



- スマートフォン画面右上の Bluetooth マークが白色から灰色に変わってから、カメラ名をタップしてください。



9 ! この手順はカメラとスマートフォンを同じタイミングで操作します。あらかじめお手元に両方を並べてご用意ください。

認証コードを確認して、カメラは [OK] を選んで ⓧ ボタンを押し、スマートフォンは [ペアリング] をタップする

- 再ペアリングが完了すると、右の画面が表示されます。



- ! カメラまたはスマートフォンのボタンを押してから、もう片方のボタンを押すまでに時間が過ぎすぎるとペアリングできずにエラーが表示されます。その場合は次の操作を行ってください。
スマートフォン：SnapBridge 360/170 を完全に閉じ、手順 1 からやり直してください。
カメラ：[OK] を選んで ⓧ ボタンを押し、しばらくすると表示されるダイアログで [再接続する] を選んで ⓧ ボタンを押すと、手順 5 に戻ります。