







## Wiedergabe

Die Funktionsbelegung der benutzerdefinierbaren Bedienelemente für die Wiedergabe lässt sich mit Individualfunktion f3 [Ben.def. Bed.elemente (Wied.)] wählen.

### Benutzerdefinierbare Bedienelemente



- [Fn1-Taste]
- [Fn2-Taste]
- [Funktionstaste für Hochformat]
- [DISP-Taste]
- [Schützen/Fn3-Taste]
- [Wiedergabetaste]
- [OK-Taste]
- [Mit Einstellrad]



- [Haupt-Einstellrad]
- [Taste für Videoaufzeichnung]
- [Taste für ISO-Empfindlichkeit]
- [Belichtungskorrekturtaste]
- [BKT-Taste]
- [WB-Taste]
- [Funktionstaste (Fn) des Objektivs]
- [Funktionstaste (Fn2) des Objektivs]

### Verfügbare Funktionsbelegungen

Funktion	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	Play	OK	Main dial	Video recording	ISO	Exposure correction	BKT	WB	L-Fn	L-Fn2
[Schützen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Löschen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Ausschnitt ein/aus]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Gefilterte Wiedergabe]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Gefilterte Wiedergabe (Kriterien)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Wiedergabe der Aufn.serie starten]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Sprachnotiz]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zum Hochladen z. Comp. ausw.]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zum Hochladen auswählen (FTP)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Bildindex ein/aus]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Histogramme anzeigen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Karte & Ordner auswählen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISP [Infoanzeige wechseln]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Aufnahme fortsetzen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
★ [Bewertung]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
[Keine Belegung]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion mit Einstellrad	Fn1	Fn2	Fn	DISP	Fn3	Play	OK	Main dial	Video recording	ISO	Exposure correction	BKT	WB	L-Fn	L-Fn2
[Schnelles Blättern]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
[Videowiedergabe]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
[Zoomposition b. schnellem Blättern]	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—
[Ausschnittvergröß. Gesicht]	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—